

Centurión



No. de grupo BCI: CI 47

Libre de mantenimiento

Postes de tornillo, Incluyen poste de plomo roscable y tuercas de seguridad para sujeción de cable



BCI	47
Voltaje (V)	12
Capacidad de arranque (CA) a 0°C	687A
Capacidad de arranque en frío (CCA) a -18°C	550A
Capacidad de reserva (CR) min.	100
Polaridad Poste al frente (Izq/Der)	(-/+)
Largo (mm)	241
Alto (mm)	189
Ancho (mm)	174



Batería de arranque 12V.

