

Centurión



No. de grupo BCI: 48/91.

Libre de mantenimiento

BCI	48/91
Voltaje (V)	12
Capacidad de arranque (CA) a 0°C	800A
Capacidad de arranque en frío (CCA) a -18°C	700A
Capacidad de reserva (CR) min.	125
Polaridad Poste al frente (Izq/Der)	(-/+)
Largo (mm)	277
Alto (mm)	190
Ancho (mm)	174



Batería de arranque de 12 volts.

